

CAR006



Cargador de mural con Comprobador y Descargador



Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de utilizar este producto.
Guarde este manual para posteriores consultas.

Cargador de Mural para Baterías de NiCd y NiMH con Comprobador y Descargador de baterías.
El cargador ofrece la posibilidad de descargar la batería para evitar el "efecto de batería perezosa".

1. Seguridad

El mal uso o manipulación indebida de este producto puede producir lesiones importantes e incluso la muerte por descarga eléctrica!

- Evite el contacto con las tensiones de red.
- No abra la carcasa ni manipule el interior de este cargador. Peligro de cortocircuito. Pueden producirse daños importantes a personas y propiedades.
- No puentear los contactos. No introduzca objetos en los enchufes.
- Utilice este producto sólo en seco y en interiores.
- Este producto y sus accesorios no son un juguete, mantener fuera del alcance de los niños ya que les puede producir daños graves e incluso la muerte, este producto puede contener cables y piezas pequeñas susceptibles a ser tragadas por los niños y producir descargas eléctricas, asfixia o ingestión.
- Evite la utilización en entornos extremos, sequedad o humedad excesiva frío o calor, vibraciones mecánicas o golpes.

2. Descripción y Función

Cargador exclusivo para baterías recargables AA, AAA y 9V de Ni-Cd/NI-MH. No utilizar este cargador para cargar cualquier otro tipo de baterías.

Diseñado para cargar de 1 a 4 baterías AA, AAA y 1-2 baterías 9V (RC22), indistintamente.

CARACTERÍSTICAS

Corriente de carga:

- 150mA baterías AAA/AA
- 13mA para bloques de 9V

Tiempos de Carga:

- Baterías AAA Ni-Cd: 1,5-3h
- Baterías AAA NI-MH: 5-8h
- Baterías AA Ni-Cd: 5-8h
- Baterías AA NI-MH: 10-15h
- Baterías 9V Ni-Cd: 5-11h
- Baterías 9V NI-MH: 5-15h

FUNCIONAMIENTO

Las funciones de Comprobación y Descarga no están disponibles para las baterías de 9V.

Comprobación de baterías

La comprobación de las baterías solo se puede realizar de una en una, en el alojamiento situado debajo del conmutador de funciones (Izq.)

Ponga el conmutador de funciones en posición "TESTEN", coloque la batería en el alojamiento indicado, si el LED "TESTEN" luce, le indica que la batería está bien para proceder a su carga (la luminosidad del LED le indicará el estado de la batería), si por el contrario el LED no luce le indica que la batería esta mal.

3. Uso previsto

Cualquier uso distinto del descrito en el capítulo **Descripción y Función** no está permitido.

1. Inserte la batería a cargar con la polaridad correcta en las cunas de carga. Las polaridades están indicadas en el cargador.
2. Seleccione el modo de operación con el selector. ENTILADEN = Descarga / LADEN = Carga / TESTEN = Comprobación

Carga

1. Enchufe el cargador a una toma de 230Vca. Cuando se instalan las baterías se iluminará el LED correspondiente a cada batería en color Rojo, las baterías son monitorizadas individualmente. Aplicar la tabla de tiempos de carga.

NOTA: Los LED lucen siempre en color rojo durante la carga.

2. Desconecte el cargador de la red después de su uso. No almacene el cargador con las baterías instaladas.

NOTA: Nunca deje el cargador en funcionamiento sin vigilancia.

Garantía y responsabilidad

- El fabricante establece una garantía limitada de 2 años de este producto.
- Dado que el fabricante no tiene ningún control sobre el uso, instalación o aplicación del producto, la garantía sólo cubre el producto en sí.
- El fabricante no se hace responsable de lesiones personales o daños debido a la instalación o funcionamiento.
- Si detecta algún fallo o defecto en el producto, póngase en contacto con su distribuidor, es necesario mostrar su recibo o factura como prueba de compra para poder atender su reclamación.
- No manipule ni modifique el producto o sus accesorios.
- Sólo para uso en interiores.
- Limpie solamente con un paño suave y seco, en caso de una excesiva suciedad, puede utilizarse un paño humedecido con agua, no utilice productos químicos.

E-Declaración de conformidad

Con la marca CE explica Goobay @.

Una marca comercial registrada de Wentronic GmbH garantiza que el producto cumple los requisitos esenciales y con las directrices de la normativa europea.

Éstas se pueden solicitar en línea en www.goobay.de

Todas las marcas y registrado comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.