

Fuente de alimentación para amplificador de mástil

Ref. ACTV151



Fuente conmutada de bajo consumo y alto rendimiento, esta fuente permite la alimentación a través del cable coaxial, de amplificadores de mástil e incorpora un repartidor para que la señal que llega desde el amplificador se pueda distribuir a distintos puntos de la instalación.

Características del producto

Característica	Descripción
Número de entradas / salidas	1 / 2
Rango de frecuencia	5 ... 862MHz
Perdida de inserción (entrada/salida)	≤ 4.7dB
Perdida de retorno (entrada)	≥ 12dB
Perdida de retorno (salidas TV)	≥ 12dB
Alimentación	100 ... 240Vca
Voltaje de salida	24Vcc
Corriente máxima de salida	200mA
Conectores de entrada y salida	Tipo F
Material de la carcasa	Plástico ABS
Color	Blanco
Montaje	En superficie
Tamaño	82*45*52mm

